특정 상태에서 첨부파일 업로드 비활성화 하기

이 문서는 Jira에서 첨부파일 업로드 제한하는 방법을 공유하기 위해 작성되었다.

• 첨부파일 업로드 비활성화하기

첨부파일 업로드 비활성화하기

1. 첨부파일 업로드를 제외하고자 하는 워크플로우를 편집

2. 업로드를 비활성화 할 상태를 선택 후 속성 메뉴 선택



3. 프로퍼티 키 값에 아래와 같이 입력 후 추가 (속성 값은 입력하지 않는다.)

새 속성 추가								
	프로퍼티 키	jira.permission.attach.denied						
	속성 값							
		추가						
jira.permission.attach.denied								
⊘ 참고사항								

아래와 같은 방법으로 응용도 가능하다.

- jira.permission.attach.denied.**projectrole** = <*id of projectrole*>
- 4. 워크플로우를 게시 후 이슈 화면을 확인
- 5. 해당 상태에서 첨부파일 필드가 사라진 것을 확인할 수 있다.

IT-197 Subtask 테스트 / IT-198 Seosan											
✔ 편집	Q 댓글	할당	더 많은 조치 🗸	확인요총	관리	~					
✓ 자세히											
유형: 우선순우	:	[] 하 - Lo	위 작업 w			상태: 해결책:	<mark>업무진형전</mark> (작업 흐름 보 미해결	7)			
구성 요~	Σ;	공통									
레이블:		없음									
요청 Site	2:	Seosa	n								
배포 Site	2:	Seosa	n								
배포유영		Base									
✓ 설명											
클릭해시	클릭해서 설명 추가										
✓ 연관된 Knowledge Base 글											
연관관 7	= ㅋ 옷이 옷앴	급닉니.									
적합한 글을 찾을 수 없습니까? 지식 베이스 찾기나 글을 작성하세요.											
> Structure	e							0			